

Описание товара Дизельный генератор Magnus

30/400 FA



Характеристики

Мощность номинальная	30 кВт (38 кВА)
Мощность максимальная	33 кВт (41.3 кВА)
Коэффициент мощности	0.8 cos φ
Напряжение	230/400 В
Исполнение	открытое
Пуск	электростартер
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	Magnus 30/400 FA
Марка двигателя	Ricardo
Модель двигателя	4100ZD
Расположение цилиндров	Рядное
Количество цилиндров	4
Система впуска воздуха	С турбонаддувом
Рабочий объем двигателя	3.61 л
Система охлаждения	жидкостная
Объем системы охлаждения	20 л
Объем системы смазки	13 л
Частота вращения двигателя	1500 об/мин
Топливо	дизель
Объем топливного бака	65 л
Расход топлива при 100% нагрузке	10.0 л/ч

Расход топлива при 75% нагрузке	8.0 л/ч
Расход топлива при 50% нагрузке	6.4 л/ч
Число фаз	3
Производитель генератора	Stamford
Модель генератора	BC184H
Класс изоляции	H
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Степень защиты	IP23
Масса	550 кг
Длина	1500 мм
Ширина	750 мм
Высота	1100 мм
Страна происхождения	Россия
Гарантия	12 месяцев

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.