

Описание товара Бензиновый генератор Honda

EG 4000 CX



Характеристики

Мощность номинальная	3.2 кВт (3.2 кВА)
Мощность максимальная	3.6 кВт (3.6 кВА)
Напряжение	230 В
Исполнение	открытое
Пуск	ручной
Степень автоматизации	1 - ручной пуск
Модель	Honda EG 4000 CX
Марка двигателя	Honda
Модель двигателя	GX270
Система охлаждения	воздушная
Частота вращения двигателя	3600 об/мин
Топливо	бензин
Объем топливного бака	24 л
Время автономной работы при 75% мощности	11.9 ч
Число фаз	1
Производитель генератора	Honda
Частота	50 Гц
Тип генератора	Синхронный
Степень защиты	IP 23
Масса	71 кг

Длина	840 мм
Ширина	530 мм
Высота	570 мм
Страна происхождения	Япония
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.